



Saves Your Energy

Ensto Chago eFill

Домашняя Зарядная Станция



Ensto приветствует электромобиль у Вашего дома



Домашняя зарядка электромобиля не может быть проще – заряжаешь и в путь. Станция Ensto Chago eFill разработана специально для домашнего использования. Она включает в себя все, что необходимо для простой и легкой зарядки, – и только это. Хороший выбор!

Это легко

- eFill станция является лучшим решением для домашней зарядки, когда не нужно дополнительное оборудование по защите от утечки тока, перегрузке и связи с удаленным сервером
- eFill станция имеет стационарный спиральный кабель, удобный в эксплуатации
- eFill станция может быть установлена в любом удобном месте на стене
- монтаж станции eFill производится легко и не требует специальных навыков

Это надежно

- eFill станция выполнена из прочного металла с защитой от плохой погоды (IP44) и внешних воздействий (IK10)

Это для Вас

- eFill – Вы будете с удовольствием использовать Вашу домашнюю зарядку


Информация о продукте		
Код	EVH020.01	EVH020.02
EAN код	6418677676321	6418677676338
Разъем для зарядки	Mode3 cable with Type1 plug	Mode3 cable with Type2 plug
Техническая информация		
Количество разъемов	1	
Ток	16 А 1-фаза	
Мощность на выходе	3.6 kW	
Параметры сети	AC 50 / 60 Hz	
Индикация состояния	LED индикатор	
Тип подключения	Винтовой зажим Cu 2,5-6 мм ²	
Кол-во кабелей зарядки	1	
Монтаж	На стену	
Размеры, мм	432x220x168	
Масса, кг	9	
Длина кабеля, м	4	
Класс защиты	IP44	
Показатель прочности	IK10	
Температура эксплуатации	-30...+50 °C	
Стандарты	EN61439-1, EN61439-3, IEC 61439-1, IEC 61439-3, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC	



Ensto Chago eFill

две модели

- EVH020.01
 - Фиксированный кабель зарядки Type 1 (SAE J1772), 1x16A, Mode 3
- EVH020.02
 - Фиксированный кабель зарядки Type 2 ("Mennekes"), 1x16A, Mode 3
- Обращаем внимание, что линия электропитания должна быть защищена от перегрузки и оснащена УЗО



Saves Your Energy

Ensto Finland OY, Ensio Miettisen Katu 2, P.O.Box 77, FIN-06101 Porvoo, Finland